Anschlußplan



RITTO-Werk Loh GmbH & Co. KG · Rodenbacher Straße 15 · D-35708 Haiger
Telefon 0 27 73/8 12-0 · Telefax 0 27 73/30 84 · Internet: http://www.ritto.de

RITTO
Wir verstehen uns. Mit Sicherheit.

Montage · Anschluß · Bedienung
S/W Video-Set 7621/71

Das S/W Video - Set 7621/71 ist eine komplette Video Türsprechanlage für das Einfamilienhaus. Die Anlage ist mit 2 Wohntelefonen 6630 erweiterbar.
Es besteht aus einer Video-Hausstation, einer Türstation mit S/W Kameramodul CCD, Türsprechmodul und Tastenmodul und einem Netztrafo für die Sprechanlage.
Bei der Anwendung des S/W Video - Set 7621/71 sollten die folgenden Hinweise beachtet werden.

Standortwahl der Kameratürstation
Die richtige Standortwahl der Türstation mit Videokamera ist sehr entscheidend für eine gute Bildqualität. Die Kamera darf nie auf direktes Gegenlicht (Sonneneinstrahlung, Lichtquellen oder Spiegelungen etc.) ausgerichtet sein. Die Türstation soll in ca. 1,50m Höhe montiert werden.

Objektbeleuchtung
Für die Beleuchtung des zu überwachenden Objektes ist eine zusätzliche Beleuchtung mittels einer externen Lichtquelle erforderlich. Diese Lichtquelle muß so angeordnet sein, daß sie nicht von vorne in das Kameraobjektiv leuchtet. Der günstigste Montageort der Lichtquelle ist oberhalb der Kameratürstation.

Erfassungswinkel des Kameramoduls
Der horizontale Aufnahmewinkel der Kamera beträgt ca. 66°.
Der vertikale Aufnahmewinkel der Kamera beträgt ca. 50°

Reichweiten / Leitungstypen
Die Leitungslänge zwischen Video-Hausstation und Türstation darf max. 40m bei Leitungsdurchmesser 0,8mm und max. 20m bei Leitungsdurchmesser 0,6mm betragen.
Die Leitungslänge zwischen Video-Hausstation und dem Netzgerät bzw. dem Netztrafo darf max. 10m betragen.
Die Leitungslänge zwischen Video-Hausstation und Türöffner darf max. 40m bei Leitungsdurchmesser 0,8mm und max. 20m bei Leitungsdurchmesser 0,6mm betragen.
Als Leitungstype wird Fernmeldeleitung JY (St) Y verwendet.

Montage der Video-Türstation
Die Türstation soll in ca. 1,50m Höhe montiert werden.
Die Montage der Türstation erfolgt nach der beiliegenden Montageanleitung Portier 3000.

Montage der Video-Hausstation
Für die Wandmontage der Video-Hausstation muß eine 55mm Schalterdose als Kabelstauraum montiert werden.



Gehäuse öffnen
Stecker (12) des Handapparates abziehen. Schnapphaken (2) leicht eindrücken und Gehäuseoberteil (3) abnehmen. Gehäuseoberteil (10) ebenfalls abnehmen. Dazu Befestigungsschraube unten lösen.

Id.Nr. 228 703 Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier Ausgabe 1/99